

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## КОДЫ ДОСТУПА

### Код Инсталлятора

Инсталлятор вводит новый 4-х разрядный Код Инсталлятора (если требуется) как часть процедуры программирования. Заводской Код Инсталлятора по умолчанию: “4-1-1-1”, но он может быть изменён в поле \*20. **Замечание:** Инсталлятор определяется как Пользователь #1.

Код Инсталлятора является единственным кодом, который позволяет войти в режим программирования. В обычном режиме, только Мастер Код (Код Хозяина) может быть использован для ввода Кодов Пользователей.

### Определение Мастер Кода

В обычном режиме, введите 4-х разрядный Мастер Код следующим образом:

Код Инсталлятора + 8 + 2 + 4-х разрядный Мастер Код
---

**Замечание:** Мастер определяется как Пользователь #2.

### Изменение Мастер Кода

В обычном режиме, Мастер Код может быть изменён следующим образом:

Мастер Код + 8 + 2 + Новый Мастер Код + Новый Мастер Код ещё раз
--

## Коды Пользователей

В обычном режиме, введите Мастер Код может быть использован для присвоения (и удаления) до 4-х вторичных 4-х разрядных Кодов Доступа.

**Для присвоения (или изменения) Вторичного Кода Доступа,** введите:

Мастер Код + [ключ CODE] + # Пользователя (3 — 6) + 4-х разрядный Вторичный Код
---

Система издаёт одиночный звуковой сигнал после успешного ввода каждого вторичного кода.

**Для удаления Вторичного Кода Доступа,** введите:

Мастер Код + [ключ CODE] + # Пользователя (3 — 6)
---

### Замечания:

- Мастер Код и все Вторичные Коды Доступа дают возможность доступа к системе для постановки на охрану, снятия с охраны, и т.д.
- Если вторичный код по невнимательности присвоен двум разным пользователям, то приоритет имеет пользователь с меньшим номером.
- Отчёты о постановке на охрану и снятии с охраны посылаются на Мастер Код как № 02, с определённым номером счёта. Вторичные Коды пользователей посылаются как № с 3 по 6 соответственно, с определённым номером счёта.

### Код Под Принуждением

**Замечание:** Этот код имеет смысл только в том случае, когда система подключена к Центральной Станции.

Эта особенность предназначена для использования в случаях, когда Вас принуждают снять систему с охраны или поставить на охрану (под угрозой). При использовании, система работает нормально, но на Центральную Станцию посылается сообщение, если эта функция была предусмотрена.

Кодом Под Принуждением может быть любой 4-х значный код, присвоенный пользователю номер 8.

**Для ввода кода Под Принуждением:**

1. Введите Мастер Код.
2. Нажмите ключ CODE [8].
3. Нажмите ключ [8] ещё раз (8 = Номер Пользователя кодом Под Принуждением).
4. Введите требуемый 4-х значный код. Клавиатура произведёт одиночный звуковой сигнал.

**Замечание:** Код Под Принуждением должен отличаться от любого другого Кода Доступа.

**Для изменения кода Под Принуждением:**

Повторите шаги 1, 2, 3, и шаг 4 с новым кодом Под Принуждением.

**Для удаления кода Под Принуждением:**

Выполните шаги 1, 2, 3, и остановитесь. Одиночный сигнал клавиатуры будет означать, что код удалён.

